

Installationsanleitung Glasfaseranschluss

- ❶ Entfernen Sie die Schutzkappe an der Abdeckung der Glasfasersteckdose und verbinden Sie den Glasfaser Gateway über das Glasfaserkabel (zuerst Schutzkappe am Glasfaserkabel entfernen) mit der Glasfasersteckdose (Port1 links). Vermeiden Sie den direkten frontalen Kontakt zwischen Finger und Glasfaser um Verschmutzungen zu verhindern. Wichtig: Das Glasfaserkabel darf nicht geknickt werden!
- ❷ Verbinden Sie den Glasfaser Gateway mit dem Stromanschluss. Sobald das Gerät am Strom angeschlossen ist, wird es gestartet. Dies kann bis zu 10 Minuten dauern. Schliessen Sie während dieser Zeit keine zusätzlichen Geräte an.
- ❸ Verbinden Sie den Glasfaser Gateway (Anschluss 1) über das gelbe Ethernet-Kabel mit der Fritz!Box (Anschluss LAN1). Schliessen Sie nun die Fritz!Box an den Strom an. Die Fritz!Box wird gestartet (Power LED blinkt). Wenn das Power LED permanent leuchtet, ist die Fritz!Box einsatzbereit. Anschliessend blinkt das WLAN-Signal. Sobald das WLAN LED permanent leuchtet, ist die WLAN-Verbindung verfügbar.
- ❹ Verbinden Sie mit dem schwarzen Ethernet-Kabel die TV-Box (Anschluss 10/100 Ethernet) mit dem Glasfaser Gateway (Anschluss 2).
- ❺ Schliessen Sie dann Ihr TV-Gerät an die TV-Box an (HDMI/SCART) und verbinden Sie diese mit dem Strom. Wählen Sie die richtige TV-Eingangsquelle (HDMI/SCART), sobald der blaue Knopf der TV-Box permanent leuchtet.
- ❻ Anschliessend kann das Telefon an die Fritz!Box angeschlossen werden. Analoge Telefone werden am Anschluss Fon1 oder Fon2 eingesteckt. ISDN-Telefone müssen am Anschluss S₀ eingesteckt werden.
- ❼ Ihren Computer oder Laptop schliessen Sie bei der Fritz!Box beim Anschluss LAN2, LAN3 oder LAN4 an. Oder Sie verbinden das Gerät mit WLAN.

